zEcigarette

Offre Commerciale :

En tant que client zecigarette.com, nous sommes heureux de vous offrir une **réduction de 20%** sur votre prochain achat avec le bon de réduction : **ZECIG1234**

Offre de Parrainage :

Vous aimez les produits zecigarette, n'hésitez pas à faire connaître notre site à vos proches, et bénéficiez du programme de **Parrainage**, en **économisant 10%** sur vos prochaines commandes, pour vous et vos filleuls.

Mode d'emploi de la Cigarette électronique zEcigarette eGo-T

Pour une bonne utilisation et sécurité de ses composants, prière de lire attentivement les informations suivantes avant toute utilisation et suivez correctement les instructions.

La zEcigarette eGo-T est composée d'une batterie rechargeable au lithium-ion de grande capacité (680 mAh), d'une chambre d'atomisation (vaporisation) spéciale et une cartouche tank. La cartouche contient elle-même un réservoir de liquide.

Quand vous l'utilisez, un circuit est activé et une LED s'allume sur le bouton de la batterie.

Le dispositif se met automatiquement en mode veille quand il n'est pas utilisé.
La durée d'utilisation varie suivant la fréquence d'utilisation, d'un usage extrême à un usage normal, la durée de la batterie doit être comprise entre 7 et 10 heures.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de charger un autre type de batterie sur le chargeur rapide fourni avec l'eGo.
Le chargeur peut être endommagé.
N'essayez pas de recharger la batterie eGo sur un autre chargeur. Elle peut être endommagée.

UTILISATION

Les Vaporisateurs sont livrés avec une cartouche vide de protection, celle-ci doit être enlevée.
Déballez une cartouche et enlevez le capuchon de protection. Enclenchez la cartouche tank dans le vaporisateur. Vissez une batterie chargée sur le vaporisateur, visser le cache vaporisateur sur la batterie. Votre zEcigarette eGo-T est maintenant prêt à être utilisé. En service (lorsque vous aspirez sur la version automatique), une petite lumière LED sur la batterie s'allume. Au repos, la lumière de la LED s'éteint et la zEcigarette eGo-T revient au mode « stand-by » (veille).
N'utilisez pas la zEcigarette eGo-T en position verticale, du liquide pourrait couler. Dans le cas où votre eGo-T vaporiserait de façon continue, dévissez le tout et contactez votre revendeur zEcigarette.com.

COMPOSITION

Le coffret eGo-T comprend:
2 x vaporisateur ZEcig EGO-T.
2x batteries 680 mAh.
1x chargeur USB rapide.
1x adaptateur USB-secteur (220volts).
1x boite de 5 cartouches EGO-TANK.
1Xpochette de transport.

DIMENSIONS

Longueur: 11.8 cm
Diamètre: 14 mm

ASSEMBLAGE

La eGo-T se compose de trois parties principales :

- La batterie,
- le vaporisateur,
- la cartouche tank. Pour assembler votre eGo-T, commencez par visser le vaporisateur sur la partie correspondante de la batterie. Ne pas forcer et ne pas serrer excessivement le vaporisateur, une fois le vaporisateur en place, enfoncer la cartouche tank préalablement remplie dans le vaporisateur.

CARTOUCHES

Pour insérer une cartouche, poussez-la simplement dans le vaporisateur jusqu' au fond. Pour la retirer, tirez simplement jusqu'à ce qu'elle sorte.

CHARGE ET FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE EGO-T

Les batteries EGO-T sont équipées d'un bouton sécurisé, pour mettre à l'arrêt votre batterie lors des transports, presser 5 fois le bouton.

- Votre batterie clignote 3 fois : tout appui sur le bouton est maintenant inopérant. Pour la mettre en fonction presser à nouveau 5 fois sur le bouton.
- Votre batterie clignote 3 fois : elle est en fonction.

Pour charger la batterie de votre ZEcigarette EGO-T, dévissez et retirez le vaporisateur.

Vissez doucement sans forcer, la batterie sur le chargeur USB.

La LED de la batterie doit clignoter cinq fois (initialisation de la batterie). Le voyant du chargeur doit passer du vert au rouge, indiquant qu'il est en charge.
Une fois la lumière sur le chargeur passée au vert, votre ZEcigarette EGO-T est maintenant complètement chargé et prêt à être utilisé.

OPERATION

Version manuelle: Appuyez sur le bouton pour activer votre ZEcigarette EGO-T, la LED blanche s'allume indiquant l'activation. Si la zEcigarette eGo-T commence à clignoter cinq fois pendant le fonctionnement Cela signifie que la batterie a besoin d'être rechargée.

PRECAUTIONS

Seuls les composants dédiés doivent être utilisés, et les prescriptions d'utilisation de ce manuel doivent être suivies pour prévenir les défaillances et les dommages du produit. Nous n'accepterons pas de demande de prise en charge sous garantie, en cas de non-respect des prescriptions d'utilisation.
Stockage: La zEcigarette EGO-T et ses composants doivent être tenus hors de portée des enfants et des

animaux et doivent être rangés dans un endroit sûr et au sec.
Utilisation : En utilisant votre cigarette électronique, il est important que la durée et la fréquence de cette utilisation, n'excède pas celles que vous aviez avec votre cigarette traditionnelle.
Santé : Quand vous utilisez ce produit, vous devez boire une quantité suffisante d'eau pour éviter toute déshydratation.
Marquez un arrêt d'au moins 30 minutes entre chaque série d'aspirations.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE :

Si pendant l'utilisation, votre ZEcigarette EGO-T ne vaporisait plus:

Changez ou recharger votre cartouche lorsque vous constatez que la zEcigarette eGo-T ne produit plus assez de vapeur même avec une batterie chargée.
La zEcigarette eGo ne provoque pas de gêne ou danger pour votre entourage, ni pour l'environnement. La zEcigarette eGo-T ne présente aucun risque de feu. Nous vous recommandons cependant de demander la permission d'utiliser votre e-cigarette dans les lieux publics, avant de le faire. Le vaporisateur n'a pas besoin d'être lavé avec de l'eau. Toutefois si vous rencontriez des dysfonctionnements persistants, vous pouvez essayer de rincer le vaporisateur avec de l'eau, puis soufflez plusieurs fois pour enlever l'eau. Le vaporisateur devra ensuite être séché avec un sèche-cheveux. Quand le vaporisateur est bien sec, insérez une nouvelle cartouche, attendez quelques instants et utilisez votre ZEcigarette eGo-T jusqu'à l'apparition de vapeur. Aspirez doucement, pas trop fort pour éviter que du liquide n'arrive jusqu'à votre bouche.

ENTRETIEN :

La zEcigarette EGO-T doit être entretenu régulièrement.

Nettoyez les pas de vis des différentes parties comme le vaporisateur, les chargeurs et les batteries avec un tissu légèrement imbibé d'alcool purifié non parfumé (demandez à votre droguiste ou à votre pharmacien). Un pas de vis propre fournira un meilleur contact électrique.
A chaque changement de cartouche, soufflez légèrement au travers du vaporisateur de chaque côté de façon à éliminer d'éventuels excédents de liquide. Retirez la cartouche pendant la nuit. Posez votre vaporisateur sur un papier absorbant pendant la nuit. Rappelez-vous que bien souvent quand la vapeur diminue de façon significative, c'est peut-être la batterie qui doit être rechargée.

ATTENTION :

Nous ne pourrons pas accepter pas de réclamation en garantie/ou reprise en cas de mauvaise utilisation.
Si vous emportez La zEcigarette eGo-T avec vous, transportez le séparément en vue d'éviter tout contact pouvant provoquer des éraflures ou autres dommages en raison d'un contact avec d'autres objets tells des clefs ou téléphone mobile. L'utilisation, de n'importe quels composants qui ne seraient pas d'origine, risque d'empêcher le bon fonctionnement et d'endommager ce produit. L'utilisation de cartouches ou de liquide autres que ceux de ZEcig risque d'endommager le vaporisateur sans possibilité de réparation. Merci de bien vouloir jeter vos anciennes batteries dans les locaux de collecte réservés à cet effet. Si vous conduisez, assurez-vous d'être en conformité avec les lois et règlements du pays ou de la région où vous vous trouvez. Restez concentré en conduisant, et surtout prêtez attention aux conditions de circulation. N'utilisez pas ce dispositif en conduisant et rangez soigneusement toutes les parties pour éviter des dégâts au produit.

CHARGEUR USB :

Insérez la fiche USB dans un port USB de votre ordinateur, ou de votre de dispositif «USB/Chargeur» si vous en avez un (adaptateur voiture, adaptateurs secteur). Ne rechargez pas vos batteries à l'extérieur